

Lista degli inverter compatibili
con la batteria 48 Volt
RESU della LG Chem

RESU

RESU LV (48V) inverter compatibili

Tutte le installazioni RESU- necessitano di un inverter compatibile con la batteria.
 Se si utilizza un inverter non compatibile ciò provoca la perdita della garanzia LG Chem.
 Osservate per favore le seguenti istruzioni importanti quando volete installare ed utilizzare un apparecchio RESU LV :

- 1) Gli inverter devono essere sempre collegati in rete
(non possono lavorare senza la rete o „off grid“)
- 2) Per applicazioni con l`opzione „Back Up“ si deve fare attenzione che la potenza massima del carico collegato all`inverter non superi la potenza massima erogabile dalla batteria.

I seguenti inverter sono compatibili con la batteria da 48 V della LG Chem Home Battery Serie RESU:

Inverter			Batteria			Hinweis
Produttore:	Modello	Software*	RESU3.3 (3 kW)	RESU6.5 (4,2 kW)	RESU10 (5 kW)	
SMA	Sunny Island 3.0M	3.110	O	O	O	Non utilizzabile come „Back Up“
	Sunny Island 4.4M		X	O	O	
Sungrow	SH5K SH5K+	MDSP_SH5K-V13_V13 SDSP_SH5K-V13_V12 LCD_SH5K-V13_V13	O	O	O	
SolaX	SK-SU5000E SK-SU3700E SK-SU3000E SK-TL5000E SK-TL3700E SK-TL3000E	Inverter_M V2.15 Charger_28035_M_2.23	O	O	O	
Ingeteam	ISS1Play 3TL ISS1Play 3 con trasformatore	FW : ABH1002_F1 DFW : ABH1003_H D.BOOT : ABH100	O	O	O	
Victron Energy	MultiPlus 48/3000/35	CCGX S-v1.72-recover	O	O	O	
GoodWe	GW3048D-ES GW3648D-ES GW5048D-ES	Inverter_M V2.15 Charger_28035_M_2.23	O	O	O	
Redback	SH4600	410-00468-06	O	O	O	
Selectronic	SPMC481 SPMC482	SP Link : 9.4.6220 SW : PF0004.X	O	O	O	Può venir utilizzato anche senza rete „ off grid“

* Non compatibile con le precedenti versioni del Software succitato

※ Altri inverter verranno aggiunti di volta in volta.

